

产品规格书

BX-6X3 控制器

版本号: V1.4 发布时间: 2022.8.30

目录

| | |
|----------------------|---|
| 简介..... | 1 |
| 关于软件..... | 1 |
| 特性..... | 1 |
| 启用指南..... | 2 |
| 安全须知..... | 2 |
| 功能介绍..... | 3 |
| MODBUS 总线控制..... | 3 |
| 支持多种数据类型和运算..... | 3 |
| 初始化设置..... | 3 |
| 数据的显示样式..... | 3 |
| 2 位节目选择..... | 3 |
| 技术规格..... | 4 |
| 尺寸图示..... | 5 |
| 接口图示..... | 6 |
| 配件推荐..... | 7 |
| 附录..... | 8 |
| 常用传感器技术参数速查表..... | 8 |
| 常用传感器技术参数速查表(续)..... | 9 |

简介

感谢您购买本公司的 LED 控制卡，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该 LED 控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

特性

- ◆ 隔离网络无效数据，适应繁忙复杂网络，通讯更稳定；
- ◆ 板载各类传感器接口，板载继电器开关、2 位节目选择接口；
- ◆ 板载 100M 网口+RS232+RS485+USB 接口；
- ◆ 标配亮度、温度、温湿度传感器和红外遥控头接口座。其他接口根据项目需要可考虑支持。
- ◆ 支持 MODBUS 总线，无缝对接 DCS 工业系统，显示内容可视化图形配置/类组态软件配置。
- ◆ 使用便捷，免二次开发。
- ◆ 接口更丰富，功能更强大，工艺更精良，性能更稳定。
- ◆ 涂敷 UV 三防胶，国标双 85 防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；
- ◆ -40°C ~ 80°C 环境温度，3.5V-5.5V 宽电压，7*24 小时不断电，≤0.3%故障率。

启用指南

安全须知

- ◆ 本产品电源的输入电压 5V，电压范围 3.5V ~ 5.5V，请严格保证 BX-6X 系列的电源质量。
- ◆ 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。
- ◆ 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源线已事先拔掉。
- ◆ 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。
- ◆ 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。
- ◆ 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。
- ◆ 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。
- ◆ 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

功能介绍

BX-6X3 是六代 MODBUS 工业总线控制器 6X 系列产品之一。支持 Modbus 协议，无缝对接 PLC 工业设备，将各种规格 LED 显示屏快速接入 Modbus 总线的工业设备和系统。免二次开发。

产品支持 MODBUS 主机或从机 2 种系统接入模式，支持 MODBUS 协议的 0x03、0x04、0x06 和 0x10 功能码，可借助于 LedshowTW 软件进行一些设置、维护（程序升级等），BX-6X 系列产品可广泛应用于需要实时显示工业信息的场所，无需二次开发就能无缝对接 DCS 工业系统。

MODBUS 总线控制

支持 Modbus 协议，便捷适配 Modbus 工业设备/DCS 工业系统/环境数采仪等。与传统应用系统对比，节省 1 台工业计算机，免去复杂的二次开发。板载网口和 RS485 串口均支持 Modbus 协议。支持各通讯口同时发送信息，适用各种工业现场。

Modbus 控制器支持主机或从机两种系统接入模式，主机模式表示控制器为主机，主动去获取设备数据；从机模式表示控制器为从机，被动接收 Modbus 设备传输的数据。

BX-6X 系列控制器 RS485 串口支持 ≤ 20 个设备，网口支持设备数量不限；支持参量数据 ≤ 256 个；

BX-6X 系列产品支持串口波特率：9600、57600。

支持多种数据类型和运算

BX-Y1M 控制器支持 ABCD / DCBA / BADC / CDAB 四种解码顺序的单精度浮点型、有符号短整型、有符号长整型、无符号短整型、无符号长整型的数据类型。

数据运算支持 +、-、 \times 、 \div 、%、 $1/n$ 、 a^2 、等常用运算公式。

初始化设置

根据需要选择 modbus RTU 主机/从机模式、modbus TCP 主机/从机模式，根据 Modbus 设备输入相应的 ID、IP、端口、功能码、寄存器起始地址、超时时间、时间间隔、数据类型、数据高低位顺序等。

数据的显示样式

利用 Ledshow 软件完成参量数据在 LED 屏幕上显示样式的排版设计。这个版块的人性化设计和用户操作体验，我们将会进一步开发和提升。

2 位节目选择


2 位节目选择功能，用于通过 4 个外部管脚的不同信号选择节目，达到不同信号显示不同节目的应用场景。功能操作步骤简单，易用。

技术规格


| 技术参数 | |
|-------|---|
| 控制点数 | 单色 128K 点: 2048*64、2048*32、512*128 |
| | 双色 96K 点: 2048*32、1536*64、384*128 |
| | 三色 64K 点: 2048*32、1024*64、256*256 |
| 存储容量 | 4MByte |
| 适配范围 | 各种规格的单色、双基色、三基色 LED 显示屏 |
| 软件功能 | 分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本 |
| 节目类型 | 普通节目、共享节目 |
| 节目数量 | 支持 128 个节目, 每个节目划分为 24 个区域 |
| 区域类型 | 天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区 |
| 边框显示 | 炫彩节目边框、区域边框 |
| 时钟显示 | 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示) |
| 通讯接口 | 板载 100M 网口+RS232+RS485+USB+WiFi 接口 |
| 显示接口 | 4 组 T75+4 组 T08+8 组 T12 |
| 传感器支持 | 板载标配亮度/温度/温湿度传感器接口、RS485 环境传感器接口、红外遥控头接口 |
| 遥控器功能 | 支持节目选择、画面锁定、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试 |
| 亮度调节 | 16 级亮度, 支持手工调亮/分时调亮/自动调亮 |
| 远程开关 | 支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机 |
| 配套软件 | LedshowTW 图文编辑软件 |

| 整机规范 | |
|------|---|
| 输入电源 | 5V (3.5V ~ 5.5V 宽工作电压), 请严格保证 BX-6X 系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤2W |
| 工作温度 | -40°C ~ 80°C |

尺寸图示



接口图示



| 接口说明 | | |
|------|--------|------------------------------------|
| 1 | 电源端子 | 5V 电源接口，直流电压输入，额定 5V（支持 3.5V~5.5V） |
| 2 | TEST | 测试按钮 |
| 3 | RS232 | RS232 通讯接口 |
| 4 | 100M | 以太网接口，连接计算机 |
| 5 | USB 接口 | U 盘接口，支持 U 盘传输节目 |

| | | |
|----|--------|--|
| 6 | SWITCH | 继电器开关接口 |
| 7 | 节目选择 | 连接外部控制 IO |
| 8 | T08 接口 | T08 接口 (JK1- T08、JK2- T08、JK3- T08、JK4- T08) |
| 9 | T12 接口 | T12 接口 (JK1- T12、JK2- T12、JK3- T12、JK4- T12、JK5- T12、JK6- T12、JK7- T12、JK8- T12) |
| 10 | T75 接口 | T75 接口 (JK1- T75、JK2- T75、JK3- T75、JK4- T75) |
| 11 | IR | 红外接收器接口 |
| 12 | TEMP | 温度传感器接口 |
| 13 | HUMI | 温湿度传感器接口 |
| 14 | LIGHT | 亮度传感器接口 |
| 15 | RS485 | RS485 通讯接口, (可根据项目需要支持环境监测传感器) |

注意：与 BX-YYm/BX-4Gm/BX-WiFim 小板配套使用时，控制器上 RS232 通讯接口被内部占用，不能继续用于外部通讯。

配件推荐

为保证良好的音量和音质，配套喇叭的推荐选型见图样



一般性语音应用，推荐选择 5W/4Ω 喇叭
3寸开口，中音纸盆，音量音质均衡性好

附录

常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间(秒) | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
|----------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
| | | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH | | |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器 BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器 BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器 BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器 BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~6000ug/ ³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| | | PM10：0~6000ug/m ³ | | | |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| | | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH | | |
| | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db | | |
| | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m ³ | PM2.5、PM10：±1ug/m ³ | | |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于 BX 定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
|-------------------------|------------------|---------|-----------------------|
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12 米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12 米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I ² C | 10-12 米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器 BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V 或 24V 供电, 功率≤0.5W |
| 风向传感器 BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V 或 24V 供电, 功率≤0.5W |
| 噪声传感器 BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V 或 24V 供电, 功率≤0.5W |
| 空气质量传感器 BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V 或 24V 供电, 功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V 或 24V 供电, 功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V 或 24V 供电, 功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V 或 24V 供电, 功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地

地 址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号